

IF-F31GS-LP / IF-F31GT-LP

E/R PORTATIF 66-88 MHz AVEC CLAVIER/R PORTATIF 66-88 MHz AVEC OU SANS CLAVIER



Spécialement étudié pour les secours de type POMPIERS

[Téléchargez la fiche au format pdf](#)

Matériel

Portatifs haut de gamme conçus pour les applications «SDIS».

Ces terminaux très complets sont équipés d'origine du 5 tons, TCS, DTMF et signalisation numérique BIIS 1200.

Un grand afficheur alphanumérique graphique permet de visualiser toutes les informations. Les versions «GT» disposent d'un clavier rétro-éclairé pour des fonctions étendues.

Le logiciel spécifique «SDIS» a été développé en collaboration avec des techniciens et utilisateurs de terrain pour répondre aux besoins spécifiques des pompiers (double veille, canal prioritaire sur scanning, groupe de scanning, champ mètre, clé d'identification utilisateur, etc...)

Ces équipements peuvent recevoir simultanément deux platines optionnelles autorisant ainsi de nombreux développements spécifiques (rondier, PTI, cryptophonie, connexion GPS, etc,...).

Points forts

Ecran graphique (deux lignes de 12 caractères alphanumériques chacune)

Clavier rétro-éclairé (versions GT)
8 touches de fonctions paramétrables
Bouton d'alarme pour les transmissions d'urgence
Signalisation 5 tons, TCS (table utilisateur), DTMF, BIIS 1200
256 canaux programmables (16 banques)
Puissances, TCS et sélectifs relatifs au canal
Balayage et double veille programmables au clavier
Accès rapide au canal ou groupe de scan par bouton rotatif
Logiciel spécifique SDIS

Spécifications

Fréquences :
66-88 MHz FM (IF-F31GS-LP/ F31GT-LP)
Canaux : 256 (16 banques)
Espacement des canaux :
25 kHz et 12,5 kHz
Dimensions :
54 (L) x 139 (H) x 38 (P) mm
Poids : 420 g avec BP-210
Puissance :
5 W (IF-F31GS-LP/F31GT-LP)
Consommation :
Emission : 1,7 A
Réception : Veille : 95 mA
Max-audio : 300 mA

ACCESSOIRES DISPONIBLES

AB-F31G : Support mobile
AB-F31GC : Support mobile avec chargeur allume cigares
AD-101 : Adaptateur BC-119N pour batterie BP-211
AD-94#02 : Adaptateur chargeur pour BC-119N et BC-121N
AD-99 : Séparateur de batterie universel pour chargeur
AD-98FSC : Adaptateur d'antenne J/BNC
AD-101 : Adaptateur BC-119N pour batteries BP-211
BC-119N : Chargeur rapide (A utiliser avec 1 AD-94)
BC-121N : Multi-chargeur rapide (A utiliser avec 6 AD-94 et 1 BC-124)
BC-124 : Alimentation pour BC-121N
BP-209 : Batterie Ni-Cd 7,2 V/1100 mAh (autonomie 8 heures*)
BP-210 : Batterie Ni-Mh 7,2 V / 1650 mAh (autonomie 11 heures*)
BP-211 : Batterie Li-Ion 7,4 V / 1800 mAh (autonomie 18 heures*)
EM-89 : Microphone miniature
HM-OTF31G : Microphone haut-parleur pro
HM-SMARTMIC : Micro. Haut-Parleur avec GPS intégré
HM-131SC : Microphone Haut-parleur
LC-BF31GNC : Housse nylon cordura clip métal
LC-BF31GNP : Housse nylon cordura clip pivot
LC-BF31GTCP : Housse cuir clip pivot
LC-ERF31GPIVO : Housse cuir adaptable chargeur

LC-B2362O : Baudrier couleur orange
LC-B2362N : Baudrier couleur noire
FA-HX4H : Antenne 78 - 88 MHz
FA-MXKE5 : Antenne courte 81 - 88 MHz